halo design
COPENHAGEN



NAVODILA ZA UPORABO

# Paris Soft

Stropna in stenska svetilka Ø56

Grlo E27 · maks. 40 W · Za notranje prostore · IP20

**Pred prvo uporabo**

Natančno preberite ta navodila, zlasti varnostna opozorila, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če izdelek podarite ali prodate naprej, novemu lastniku izročite tudi navodila.

**Hvala, ker ste izbrali izdelek Halo Design.** Paris Soft je stropna in stenska svetilka z grlom E27. Spodaj najdete tehnične podatke, navodila za montažo in uporabo ter informacije o jamstvu.

## 1 IDENTIFIKACIJA IZDELKA

| | |
|---|---|
| **Model** | Paris Soft – stropna in stenska svetilka Ø56 |
| **Številka artikla** | 745111 |
| **Vrsta izdelka** | Stropna in stenska svetilka |
| **Oblikovanje** | Michael Waltersdorff, Emanuele Patton & Caroline Bjørn |
| **Proizvajalec** | Halo Design ApS<br>Gammelgårdsvej 85, DK-3520 Farum, Danska<br>info@halodesign.dk · www.halodesign.dk |
| **Država porekla** | Kitajska |

*Številka artikla in oznake so navedene na nalepki na izdelku in na embalaži.*

## 2 TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---|
| **Višina** | 26 cm |
| **Premer** | 56 cm |
| **Material** | Tekstil |
| **Grlo** | E27 |
| **Maks. moč** | 40 W |
| **Montaža** | Strop / stena |
| **IP zaščita** | IP20 |
| **Teža** | 1,20 kg |

## 3 NAMEN UPORABE

Izdelek je stropna/stenska svetilka, namenjena dekorativni in funkcionalni osvetlitvi v gospodinjstvu, izključno v suhih notranjih prostorih. Ni namenjena osvetlitvi delovnih mest v podjetjih ali industrijski uporabi. Vsaka drugačna uporaba ali predelava izdelka ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbe ali nevarnost.

## 4 VARNOSTNA OPOZORILA

**POZOR – preberite pred uporabo**

- Svetilka ni igrača. Izdelek, kabel in embalažo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Svetilka deluje na omrežni napetosti 230 V. Ne uporabljajte je, če je ohišje, kabel ali vtič poškodovan. Poškodovan priključni kabel sme zamenjati le proizvajalec, njegov serviser ali enako usposobljena oseba.
- Svetilko sme priključiti na električno napeljavo le usposobljen električar. Pred montažo in vsakim posegom izklopite ustrezno varovalko in preverite, da v vodnikih ni napetosti.
- Uporabljajte samo žarnice z grlom E27 z močjo največ 40 W. Prevelika moč lahko pregreje svetilko.
- Pred menjavo žarnice svetilko izklopite oz. izvlecite vtič in počakajte, da se žarnica ohladi.
- Svetilke ne prekrivajte in je ne postavljajte ob vnetljive materiale (zavese, papir, tekstil).
- Svetilke ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
- Svetilka ni primerna za kopalnice, vlažne prostore ali uporabo na prostem. Ne izpostavljajte je vodi ali vlagi.
- Ne glejte neposredno v prižgan svetlobni vir od blizu.
- Ob nenavadnem segrevanju, vonju ali dimu svetilko takoj izklopite oziroma jo odklopite iz omrežja in se obrnite na prodajalca.

## 5 MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV

Montažo in priključitev naj opravi usposobljen električar v skladu z veljavnimi predpisi. Pri sestavljanju upoštevajte tudi skice v originalnih navodilih proizvajalca, ki so priložene izdelku.

1. Izklopite varovalko tokokroga, na katerega boste priključili svetilko, in preverite, da v vodnikih ni napetosti.
2. Preverite, da strop oz. stena zdrži težo svetilke. Uporabite vijake in vložke, primerne za vaš material.
3. Pritrdite montažno ploščo in priključite vodnike: rjav/črn (L) in moder (N) na ustrezni sponki, rumeno-zeleni zaščitni vodnik (PE) pa na sponko z oznako ⏚, če ga svetilka ima.
4. Pritrdite ohišje svetilke na montažno ploščo.
5. Vstavite primerno žarnico z grlom E27 (največ 40 W), nato namestite steklo oz. senčnik.
6. Vklopite varovalko in svetilko preizkusite s stenskim stikalom.

## 6 UPORABA

Svetilko vklopite in izklopite s stenskim stikalom v prostoru.

Zatemnitev: z žarnico 3-Step (npr. COLORS 3-Step) svetlost nastavite v treh stopnjah z zaporednim vklopom stikala – vsak nov vklop v nekaj sekundah zmanjša svetlost za eno stopnjo.

Priporočena žarnica proizvajalca: COLORS Standard Opal A60 E27 3-Step.

## 7 SVETLOBNI VIR IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Svetilka se prodaja brez svetlobnega vira – žarnica ni priložena. Uporabite LED žarnico z grlom E27 in močjo največ 40 W. Energijski razred žarnice je naveden na njeni embalaži.

## 8 ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem svetilko izklopite oziroma izklopite varovalko ali izvlecite vtič in počakajte, da se ohladi.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Tekstilni senčnik čistite z mehko krtačko ali sesalnikom z mehkim nastavkom; ne pomakajte ga v vodo.

## 9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Svetilka ne sveti | Žarnica je pregorela ali ni pravilno privita | Žarnico trdno privijte oz. vstavite ali jo zamenjajte. |
| Svetilka ne sveti, žarnica je v redu | Izklopljena varovalka ali napaka v priključitvi | Preverite varovalko. Priključitev naj preveri električar. |
| Svetilka utripa ali brni | Žarnica ni primerna za zatemnjevanje ali stikalo | Uporabite priporočeno žarnico (npr. COLORS 3-Step) ali zatemnljivo LED žarnico. |

## 10 ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Izdelka ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da ga je treba ob koncu življenjske dobe oddati ločeno kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Oddate ga lahko brezplačno v zbirnem centru komunalnega podjetja; ob nakupu nove svetilke enake vrste ga lahko vrnete tudi prodajalcu.

Izrabljene žarnice oddajte ločeno v zbirnem centru ali na prodajnem mestu žarnic.

Embalažo (karton, folija) oddajte ločeno med odpadno embalažo.

## 11 SKLADNOST IN OZNAKE

| | |
|---|---|
| **CE** | Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami veljavne zakonodaje EU. EU-izjavo o skladnosti hrani proizvajalec; na zahtevo vam jo posredujemo. |
| **Prečrtan smetnjak** | Ločeno zbiranje odpadne električne opreme |
| **IP20** | Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo; samo za suhe notranje prostore |

## 12 ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Za izdelek velja zakonsko jamstvo za skladnost blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od izročitve izdelka.

O neskladnosti obvestite prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, in jo natančno opišite. Zahtevate lahko vzpostavitev skladnosti (popravilo ali zamenjavo), ustrezno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, v skladu z zakonom.

Jamstvo ne zajema napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali montaže v nasprotju s temi navodili, mehanskih poškodb, vlage, posegov v izdelek ter običajne obrabe; žarnice niso del izdelka.

Za uveljavljanje jamstva priložite dokazilo o nakupu (npr. račun, ki ste ga prejeli po elektronski pošti). Ta navodila ne omejujejo in ne izključujejo vaših zakonskih pravic.

© 2026 Dom Ambient. Prevod in priredba navodil proizvajalca Halo Design ApS. Razmnoževanje in objava brez pisnega dovoljenja nista dovoljena.
*Različica navodil 11/2026. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb izdelka.*